



Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Voorgeprogrammeerde toetsen

- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie).
- Automatisch teruggebeld worden.
- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).
- Opheffen van een wisselgesprek.
- Beantwoorden van een oproep op een ander toestel.

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.



1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel First Reflexes wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen van het Voorschrift 1999/5/EG van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk



Telefoneren

Opbellen



hoorn
opnemen



meteen nummer
kiezen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



hoorn opnemen

Herhalen



hoorn
opnemen



H(erhaal)

Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is

intern toestel
bezet



terugbellen



ophangen

Nummerlijsten

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Uw individuele verkortkieslijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het cijfer-toetsenbord.



hoorn
opnemen



functiecode
"Aanpassen van uw
toestel"



6
MNO



0 t/m 9



vast te leggen intern of
extern nr. Kies vooraf
'0' voor de buitenlijn



ophangen

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers



hoorn opnemen



verkortkieslijst



gekozen nr. van
de lijst
(0 t/m 9)

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



hoorn opnemen

kies nummer van bestemming

Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail



hoorn opnemen

Activeren/deactiveren van de persoonlijke assistent

Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus achterlaten, maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste worden doorverbonden.



hoorn opnemen

functiecode
"Aanpassen van uw toestel"

persoonlijke assistent



OF



om de persoonlijke assistent te activeren

om de persoonlijke assistent te deactiveren

bevestigen

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

u bent in gesprek



functiecode "TDK zenden"

zelfde toets om op te heffen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet



nummer kiezen

opheffen van de tweede oproep

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

functiecode
"Beantwoorden 2e gesprek"

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

functiecode
"Wisselgesprek"

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



kies nummer van bestemming

ophangen

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



geprogrammeerde toets conferentie of functiecode

zelfde toets om op te heffen

Voicemail

Instellen van uw voicemail

het signaallampje knippert



hoorn opnemen

voer uw password in en registreer uw naam, overeenkomstig de aanwijzingen die u te horen krijgt



Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is de standaard code 1515.

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.



hoorn opnemen

functiecode
"Aanpassen van uw toestel"

opties

toestel password



oud password (4 cijfers)

nieuw password (4 cijfers)

bevestigen

Raadplegen van uw voicemail

Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.



u hoort nu uw bericht(en)

hoorn opnemen

toestel password

1: het bericht opnieuw afluisteren
2: het bericht wissen.
3: de afzender van het bericht opbellen.
4 en 5: een bericht kiezen.
6: het bericht kopiëren.

de toetsen "I" t/m "6"

Programmeren van uw persoonlijke begroeting

U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht.



hoorn opnemen

functiecode
"Aanpassen van uw toestel"

voicemail



opname bezig



einde van de opname

bevestigen



om terug te keren naar het standaard bericht

ophangen

Aanpassen van uw toestel

Beltoon aanpassen



hoorn opnemen

functiecode
"Aanpassen van uw toestel"

achtereenvolgens indrukken van



OF



instelling van het geluidssignaal

instelling van het volume



ophangen